

Tulpar'ın Evrenselliği

Her bir röle çıkışı için ayrı ayrı programlanabilme özelliği;

1.) Anlık (Momentary) : Tuşa basıldığı sürece ilgili röle AÇ (ON) olur, basma bırakıldığında KAPANIR (OFF) .

2.) Geçişli (Triggered) : Tuşa basıldığında ilgili röle AÇILIR (ON), tuş bırakılsa bile konum değiştirmez. Tekrar bas-bırak yapıldığında KAPANIR (OFF).

3.) Mandallama (Latch): Sadece basılan tuş ilgili röleyi AÇAR(ON) diğer röleleri KAPATIR (OF). Tekrar basıldığında bütün röleleri KAPATIR (OFF).

4.) İki Duraklı (Flip-Flop) : Tuşa basıldığında ilgili röleyi açar, hemen bir sonraki röleyi kapatır. Tekrar basıldığında ilgili röleyi kapatır, bir sonraki röleyi açar.

5.) Flash : Tuşa basıldığında ilgili röle 1 saniye

Kullanım Alanlarından Bazıları

Bahçe ve tarla sulama sistemleri
Ev ve bahçe aydınlatmaları
Perde / Panjur kontrolü
Marina ekipmanları
Hobi Tekne / Hobi araç kontrolleri
Işıklıdırma sistemleri
Yana kayar kapılar / Garaj Kapıları
Çağrı sistemleri (Hemşire ve Garson
Çağırma)

AC/DC Motor kontrol
Endüstriyel ekipman kontrolleri
Robot kontrol
Güvenlik kamera kontrolü
İkaz / alarm sistemleri





TULPAR

Uzaktan Kontrol Sistemi

Tulpar RF olarak çalışan bir alıcı-verici uzaktan kontrol sistemidir.

Her çıkışı ayrı ayrı kullanıcı tarafından programlanabilme özelliği ile evrensel bir sistemdir.

Çoklu kumanda sistemi.



TULPAR Çoklu Kumanda Sistemi

Tüm haberleşme şifrelidir.

Sahip olunan teknoloji itibarı ile bir alıcı modülünü birden fazla kumanda ile kontrol edebilme imkanı.

Not : Standart üretimimiz 1 Alıcı 1 Vericiden oluşur. Daha fazla kumanda üretimi sipariş ile yapılmaktadır.

**Teknik Özellikler**

Çıkış Sayısı : 12 Çıkış.

Çıkış Kontrol Tipi : Röle, 7A /230VAC, 10A/30V DC (Normalde açık = No), (Kuru Kontak)

Çıkış Kontrol Biçimi : AÇIK / KAPALI (ON/OFF)

Gösterge : Kumanda çok renkli led 12 farklı çıkışın durum göstergesi : LED Kırmızı

Kumanda Sayısı : Sınırsız Adet yedek kumanda

Kutu : DIN rail Raya montaj Duvara Montaj, Beyaz Renk, ABS Malzeme, Yaklaşık 300gr.

Alıcı Kutu Boyutları: 157.5 x 91 x 58.4 mm

Üretim Yeri : Türkiye

Garanti Süresi : 2 Yıl

Kumanda
Besleme Voltajı : 12V Pil

Paket İçeriği
1 Adet Tulpur Alıcı Modül,
1 Adet Tulpur Butonlu Kumanda,
1 Adet Kullanım Kılavuzu

Elektriksel Özellikler

Tulpur Alıcı kutus AC ya da DC 12V'luk güçle beslenir.

Besleme Volajı : 12V AC/DC

Bağlantılar : Besleme girişi : 5.08mm aralıklı 2 pin klemens

Çıkış bağlantısı : 5.08mm 2 pin klemens

Güç Tüketimi : En çok 5VA

Çalışma Aralığı : -25 ..+85 °C

Çalışma Frekansları : ISM Bandları olan 348, 886, 915 MHz. frekanslarında çalışır.

İşinize özel kutu söz konusu olduğunda Tulpur'ı kullanabilirsiniz.
Kapsama Alanı : Açık alanda 300m, Kapalı alanda 10m

